

ROAM LR

صيرت إلى إجاتي ال يفارتجا دعب نع مكحت فضا
ي.دمل عساو زاهج اذه لال خ نم مچح ي أب عيراشم لل

ةيساسأل تازيمل

- Hunter X2™ و Pro-C® مكحتل تادحو عم قفاوتل
ACC تادحو إلى إفاضل اب، ACC2 و ICC2 و HCC و HPC
دغب نع رادلل نيكمتل، ةميدقل Core™ و
اهم ج ناك آي أ تاعورشم لل
- ارجل؛ أيودي اهنيعب جمارب وأ اطحمل ليعشت ادب
ءاطخأل فاشكتساو ةعيرسلل ةناصلل تاصوف
احالصلو.
- عنمل؛ مهتجرب نكمي آجاتم آناونع 128 نمضتي
دعب نع مكحتل ةزهجأ نيب لدابتمل لاصلل
ببرق قاطن يف ةدعتمل
- قيقدي نيب حوارتت ةجمربلل ةلباق ليعشت ةدم
ةجمربلل لحم لحت ال اهنكل، ةقيقد 90 و دحاو
ةيداعل ةيئاقلل
- ام؛ طحم 240 إلى لصي امل يودي لل ليعشتل ةزي
ةربكلل عيراشم لل يف ةنورم رفوي
- قيرطب لمعي، ءاملل مواقم نيتم لاسرل زاهج
ةيراطبل رمعل نايب رشؤمو، رر ةطغضب ةطيسب
- إلى إجاتل ال يتل زتره اجم 915 ددرتب LoRa وي دار ةينقت قيرط نع، زجوح دوحو مدع لاج يف مك 3.2 غلبي دم
صيرت.



دعب نع مكحتل زاهج تافصاوم

- لابقستال زاهج إلى لاسرل زاهج نم (زجوح نودب) مك 3.2: قاطنل
- (ةنمضم) AAA تيراطب 4: لاسرل زاهج ةقاط رصم
- ريبم 0.10، ددرتم رايت تلوف 24: لابقستال زاهج ةقاط رصم
- زتره اجم 915: ماطنل ليعشت ددرت
- مكحت ةدحو نم آرتم 15.2: SmartPort كاسل ةعومجم بيكرت
- (مكحت ةدحو إلى اهم بيكرت دنع) لابقستال او لاسرل زاهج IP55 في نصت: تادامتعال
- حائلل عجار؛ رخأل نادلبل ضعبو ابوروأ يف رفوتم ريغ) ةيكيرمأل ةيلارديفل تالاصلل ةنجل نم دمتعم
(ةيلحمل
- تاونس 3: نامضل ةرتف

Model	Description
ROAM-LR-KIT	Transmitter, receiver, SmartPort Wiring Harness, 4 AAA batteries, and plastic carrying case included
ROAM-R-TR	Handheld transmitter and 4 AAA batteries included
ROAM-LR-R	Receiver unit (SmartPort Wiring Harness included)

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/ajhzt-althkm-n-bd/roam-lr020326>