

## датчик Rain-Clik™

Чтобы предотвратить чрезмерный расход воды, встроенная технология Quick Response™ мгновенно отключает полив сразу же после начала дождя.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция Quick Response, обеспечивающая мгновенное отключение системы в случае выявления дождя и заморозков (температура ниже 3 °C)
- Конструкция, не требующая обслуживания, и интегрированная батарея в беспроводных моделях
- Регулируемое вентиляционное кольцо обеспечивает более короткий либо более длительный период приостановки работы оборудования
- Прочный корпус из поликарбоната и металлический монтажный кронштейн
- В комплект поставки входит крепление для установки изделия на водосточном желобе и настенное крепление для монтажа беспроводных моделей
- Совместимость с большинством контрольных элементов системы полива с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами



### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Quick Response:
  - Время, необходимое для отключения системы: от 2 до 5 минут для срабатывания функции Quick Response
  - Время, необходимое для сброса параметров Quick Response: около 4 часов при сухой солнечной погоде
  - Время, необходимое для сброса параметров в полностью влажном состоянии: около 3 дней при сухой солнечной погоде
- Ток переключения для всех моделей (~24 В): 3 А
- В комплект поставки проводных моделей входит двужильный изолированный провод длиной 7 м с поперечным сечением 0,5 мм<sup>2</sup>, соответствующий требованиям стандарта UL
- Рабочая частота беспроводной модели: 433 МГц
- Дальность действия проводной модели: 243 м (в пределах прямой видимости) от датчика до ресивера
- Один беспроводной датчик может управлять сразу несколькими беспроводными ресиверами
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/datchiki-pogody/datchik-rain-cliktm>  
020326