

NODE-BT

طسو وعورزملا رزجلالو عيغارزلا تابوصلالو قئادلحلا قراد
حتف نوذ يكد فته نم عتقؤملا يرلا عقاومو قرطلا
سباحملا قودنص.

ةيساسال تازيمل

- 4 وأ 2 وأ 1: تاطحمل ددع
- لصي دغب نع مكحتل تادحو نم دودحم ريغ ددع قراد
رصل طخ يل م 15 لى
- دمل ائودي اتقؤم هفاقي وأ هفاقي وأ يرلا ليغشت
أموي 99 لى لصت
- 8 وجمارب 3 مادختساب يرلل ةينمزلالوادلح طبض
اهنم لكل ليغشت ادب تاقوأ
- ةبرتلل ةبوطر وأ رطملا راعشتسا ةزهجأ طيشنت
يرهشلل يمسونملا ليديعتل طبضو
- ادب تاقوأو يرلا ليامجأو مكحتل ةدحو ةلاح ةيؤر
يرلا تالاجسو يرلا ميوقتو ةيلاتل ليغشتل
- ةراشلل ةلاحو ةيراطبلل ةمالس يوتسم ضرع
- 9 وأ 6 وأ 3 لك ةيراطبلل ريغي تاريكدت طبض
أرهش 12
- نم عارسلل ةطيرخ لىل مكحتل تادحو تيبت
عقووملا ديديعت ةيلمع
- عرسأ لكشب دادعإل اءجإل رخأ لىل مكحت ةدحو نم ةينمزلالوادلح قصلو خسن
- تنرتنلاب لاصتا نود اهريرحتو يرلل ةينمزلالوادلح ضرع
- نيرخآل اءاعأل عم اهتكراشمو مكحتل تادحو تادح تالاجس ضرع
- مكحتل تادحوو تاطحملل ةيمست ةداعأو روصلل نيديعت
- نامأل ةدايزل مكحت ةدحو لكل رورم زمر ةفاضل

ليغشتل تافصاوم

- تلوف 9 ناتيلولق ناتيراطب وأ ةدحاو ةيراطب
- (458200 ةعطقل مقرر) رشابملا راي تلاب لمعت ةبالق ةيلول تافل ليغشت
- طقف 1 مم² 1 كلل، صقأ دحب آرتم 30 كالسأ ةفاسم
- رشابم راي تلافوف 9-11: ةطحمل جرخ
- رشابم راي تلافوف 9-11: سيسيئرلا سبمحمل/ةضملم جرخ
- 2: راعشتسالا ةزهجأ لخدم
- Bluetooth 5.0 (BLE)
- RCM و UKCA و CE و FCC و c-UL و UL و IP68 كيتسالاتل: تاقفاومل
- ناتنس: نامضل ةرتف

قيبطتل تافصاوم

- لىل وأ iOS® 9.0
- لىل وأ Android™ 4.4 ماطن
- آرتم 15: يوصلال لاصتالا ةفاسم

