

X2-801-E

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Programadores Hydrawise

Modelo de productos: X2™ con WAND

SKU: X2801E

Descripción: Programador X2, 8 estaciones fijas, armario de montaje en pared de plástico, 230 VCA con conexiones europeas

Número de estaciones: 8

Los programadores residenciales de Hunter ofrecen riego automático de sencillo a avanzado, con infinitas opciones.



	X-CORE	X2 CON WAND ¹	HC
NÚMERO DE ESTACIONES	2, 4, 6, 8	4, 6, 8, 14	6, 12
TIPO	Fijo	Fijo	Fijo
NÚMERO DE PROGRAMAS	3	3	6
HORAS DE ARRANQUE POR PROGRAMA	4	4, 6 ¹	6
GARANTÍA	2 años	2 años	2 años
TIPO DE CAJA	De plástico para interiores De plástico para exteriores	Plástico para exteriores	Plástico interior
TIPOS DE TRANSFORMADOR	Para conectar Exteriores	Exterior	Para conectar
COMPATIBLE CON EL SENSOR HUNTER ET SOLAR SYNC	Sí	No	No
COMPATIBLE CON EL SOFTWARE HYDRAWISE	No	Sí	Sí

			
COMPATIBLE CON EL SOFTWARE CENTRALUS	No	No	No
COMPATIBLE CON CONTROL REMOTO	ROAM, ROAM XL	Aplicación Hydrowise, ROAM y ROAM XL	Aplicación Hydrowise
COMPATIBLE CON EL CAUDALÍMETRO	No	No	Sí
COMPATIBLE CON EL SENSOR DE LLUVIA/HELADA	Sí	Sí	Sí
NÚMERO DE ENTRADAS DE SENSOR	1	1	2
TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN (HORAS)	4	6 o 24 ¹	24
CONECTIVIDAD WIFI	No	Sí	Sí
RESIDENCIAL			
COMERCIAL LIGERO			

¹ INDICA QUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEBE SER DE 24 HORAS.
² INDICA LA CAPACIDAD DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEBE SER DE 24 HORAS.

