

## PSR-52



**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Programmateurs

**Modèle de produit:** Relais de démarrage de pompe

**Référence:** PSR52

**Description:** Relais de démarrage de pompe, bipolaire/unidirectionnel pour pompes 120 V c.a. jusqu'à 3 ch ou pompes 230 V c.a. jusqu'à 7,5 ch

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698100042

**Qté./sac:** 10

**Palette pour transport maritime:** 320

**Palette pour transport terrestre:** 240

**Carton principal:** 10

### Additional Information

**Alimentation du programmeur:** AC

Tableau du modèle de Relais de Démarrage de Pompe

Modèles	Monophasé		Triphasé	Pleine Charge (A)	Resistance (A)	VA Bobine		VA Bobine	
	kW à 120 VAC	kW à 230 VAC	kW à 230 VAC			Appel (A)	(A)	Maintien	(A)
PSR-22	1,5*	2,2*	N/A	30	40	33	(1,38)	8	(0,33)
PSR-52	2,2	5,6	N/A	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	(2,71)	7,5	(0,31)

\*Puissance approximative

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/relais-de-demarrage-de-pompe/psr-52>  
020326