

**Функция****Как включить****ОТКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОР**

Нажмите - и переключите на время запуска

**ЦИКЛ И ПОЛИВ**

Нажмите +, переключитесь на Продолжительность. Нажмите PRG для полива

**ЗАДЕРЖКА МЕЖДУ  
ЗОНАМИ**

Нажмите - и переключите на Продолжительность

**СКРЫТИЕ ПРОГРАМ**

Нажмите - и переключите на Water Days

**ЗАДЕРЖКА SOLAR SYNC**

Нажмите + и переключитесь на Solar Sync

**ЗАДЕРЖКА ДАТЧИКОВ**

Нажмите + и переключитесь на Выключить

Функция	Где найти
<b>ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЛИВА</b>	Переключитесь на Продолжительность Нажмите <b>◀</b> с 1ой зоны
<b>ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ</b>	Нажмите <b>PRG</b> на 3 секунды
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ</b>	Нажмите <b>+</b> и <b>PRG</b> для записи Нажмите <b>-</b> и <b>PRG</b> для восстановления
<b>ОБЩИЙ СБРОС</b>	Нажмите <b>PRG</b> и <b>RESET</b>
<b>ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ</b>	Нажмите <b>+, -, ▲, ▼</b> вместе Нажмите <b>+</b> для пуска
<b>ПУСК ПРОГРАММЫ</b>	Нажмите <b>▶</b> , выбор программы <b>PRG</b>